



**Worldwide Manufacturing, E.D.**

## **ИНСТРУКЦИЯ** **по заправке картриджей для принтеров и плоттеров Epson** для принтеров **Epson B-300/B-310N/B-500DN/B-510DN** и плоттеров **Epson Stylus Pro 4450/4880**

Для заправки Вам необходимо иметь шприц (10-20 мл), несколько салфеток, программатор YXD-368 и чернила. Внутри картриджа расположен мешок для чернил из полимерного материала (фото 1) который следует наполнить чернилами. Выходное отверстие картриджа снабжено простейшим обратным клапаном (фото 2). Для заправки необходимо набрать в шприц чернила, аккуратно вставить носик шприца в выходное отверстие картриджа до упора, немного отклонить шприц в сторону для того чтобы обратный клапан не мешал прохождению чернил.

Желательно заправлять картридж по максимуму, так как при перепрограммировании чип показывает 100% заполнения, и, если картридж будет не полный, чернила в нем закончатся раньше, чем об этом сообщат показания уровня чернил на чипе. При этом в систему попадет воздух, что вызовет проблемы при печати. Если Вы не уверены на сколько по объему заполнен ваш картридж, желательно разобрать его и визуально проконтролировать процесс заполнения (фото 4), после чего перепрограммировать чип.

Процесс перепрограммирования заключается в совмещении контактов чипа и программатора (фото 5). При правильном контакте загорится красная лампочка. Не нарушайте контакт, пока на программаторе не загорится зеленая лампочка (фото 6), - это сигнал об успешном завершении процесса. Во время заправки в картридж попадает немного воздуха, желательно откачать этот воздух при помощи шприца. Для этого достаточно перевернуть картридж выходным отверстием вверх и откачать примерно 2 мл чернил.



фото 1



фото 2



фото 3



фото 4



фото 5



фото 6

Есть более легкий способ заправки. Для этого необходимо приобрести у нас специальные перезаряжаемые картриджи, для заправки которых необходимо только открыть пробку и залить чернила. Чернила **Worldwide Manufacturing, E.D.** полностью совместимы с оригинальными, но их смешивание с чернилами других производителей не допускается.